



## Manchon alu rond

**Les manchons ronds ne doivent pas être utilisés pour le levage.**

Un essai de charge doit toujours être effectué pour vérifier la résistance du câble serti avec le manchon. À titre indicatif, vous obtiendrez un résultat correspondant à environ 50 % de la charge de rupture minimale du câble.

Câble Ø mm Âme textile / Âme acier		Manchons/Matrices		
min.	max.	No. Manchon	No. Matrice	Manchon serti Ø mm
1,5	1,6	1,5	1,5	3
2,0	2,2	2	2	4
3,0	3,2	3	3	6
4,0	4,2	4	4	8
5,0	5,3	5	5	10
6,0	6,3	6	6	12
6,5	6,8	6,5	6,5	13
7,0	7,4	7	7	14
8,0	8,3	8	8	16
9,0	9,4	9	9	18
10,0	10,5	10	10	20
11,0	11,5	11	11	22
12,0	12,6	12	12	24
13,0	13,5	13	13	26
14,0	14,7	14	14	28
16,0	16,8	16	16	32
18,0	18,9	18	18	36
20,0	21,0	20	20	40
22,0	23,1	22	22	44
24,0	25,2	24	24	48
26,0	27,3	26	26	52
28,0	29,4	28	28	56
30,0	31,5	30	30	60
32,0	33,4	32	32	64
36,0	37,8	36	36	72
40,0	40,9	40	40	80